

GSM Steuercodes

Mit den GSM-Steuercodes können Sie viele Einstellungen an Ihrem Handy im Handumdrehen vornehmen.

GSM Codes sind weltweit einheitliche Steuercodes, mit denen Sie schnell und komfortabel Rufumleitungen, Sperren und Einstellungen für PIN und PUK (Codes für die Aktivierung für Ihre Telekom Mobilfunkkarte) einstellen können. Geben Sie den Code dazu im Ziffernblock bzw. Wahlfeld Ihres Handys ein. Codes, die im Zusammenhang mit SMS stehen, werden direkt in das SMS-Schreibfeld getippt – vor den Text der SMS.

Übrigens: GSM ist die Abkürzung für Global System for Mobile Communication-Codes, also für das Globale System für Mobilfunkcodes.

Alle GSM-Codes im Überblick.

- [Abfrage der eigenen Rufnummer](#)
- [Prepaid/ Guthaben](#)
- [SMS](#)
- [Anklopfen/ Halten/ Konferenz](#)
- [Rückruf](#)
- [Rufnummernanzeige](#)
- [Rufumleitung](#)
- [Rufsperrern](#)
- [PIN / PUK / IMEI](#)



congstar

Abfrage der eigenen Rufnummer

Eigene Rufnummer abfragen

*135# 



congstar

Prepaid	
Kontostand abfragen	*100# 
Guthaben mit Cash Code aufladen	*101*Cash Code# 



congstar

SMS	
Zeitverzögerter Versand	*LATER[1-168]# Text der SMS Erläuterung "[1-168]" hier: Zeit in Stunden, um diese Zeit wird der Versand verzögert.
Übermittlungsstatus anzeigen	*N#Text der SMS



Anklopfen/ Halten/ Konferenz (Call Wait/ Call Hold / Multiparty)	
Anklopfen einschalten (nicht bei Prepaid Karten)	*43# 
Anklopfen ausschalten	#43# 
Statusabfrage Anklopfen	*#43# 
Bei bestehender Zweitverbindung die gehaltene Verbindung beenden	0 
Anklopfende Verbindung mit Besetzt abweisen	0 
Aktive Verbindung beenden und gehaltene Verbindung aktivieren	1 
Beenden der Verbindung mit dem 1. Anrufer	11 
Beenden der Verbindung mit dem 2. Anrufer	12 
Wechseln zwischen 2 Verbindungen	2 
Zwei Verbindungen zur einer Konferenzschaltung schalten	3 



congstar

Rückruf

(CCBS)

Deaktivierung Rückruf

#37# 



congstar

Rufnummernanzeige (CLIP/CLIR)	
Statusabfrage für ankommende Rufnummernanzeige (CLIP)	*#30# 
Statusabfrage für abgehende Rufnummernanzeige (CLIR)	*#31# 
Rufnummer für diesen Anruf übertragen	*31# 
Rufnummer für diesen Anruf unterdrücken	#31# 

Rufumleitung (Call Forwarding (CF))	
Hinweis: <ol style="list-style-type: none"> 1. wenn die Karte gesperrt ist, werden alle Rufumleitungen gelöscht, neue Rufumleitungen können nicht eingerichtet werden. 2. Wenn alle Rufumleitungen (Rufumleitung bei Nichterreichbarkeit, automatische Rufumleitung, Rufumleitung bei Nichtentgegennahme des Gesprächs, Rufumleitung im Besetztfall) gesetzt sind, greift immer nur die automatische Rufumleitung 	
Rufumleitung Automatisch setzen Rufumleitung auf Mobilbox (Mailbox) einschalten Tipp: im Roamingfall einrichten, um Kosten für Weiterleitung der Gespräche (Roamingkosten) zu sparen. Anrufe werden dann immer an die (Inlands-) Mobilbox weitergeleitet	**21*Rufnummer#  **21*3311# 
Rufumleitung bei Nichtentgegennahme setzen (Standard 15 sek.)	**61*Rufnummer# 
Rufumleitung Zeitintervall zwischen 05 und 30 Sekunden setzen Tipp: Zeitintervall immer mit *11* einleiten, da andere Tastenkombinationen nicht von allen Endgeräten angenommen werden.	**61*...*11*[05-30]#  Erläuterung "... " hier: Platzhalter für Rufnummer, auf die umgeleitet werden soll, z.B. 3311 für die Mobilbox Zahl zwischen [05 und 30] steht für die programmierten Sekunden bis zur Rufumleitung
Rufumleitung bei Nichterreichbarkeit setzen	**62*Rufnummer# 
Rufumleitung Besetzt setzen	**67*Rufnummer# 
Rufumleitung für Telefonie aktivieren	**...*Rufnummer*11#  Erläuterung "... " hier: Platzhalter für Bedingung, wann die Rufumleitung einsetzen soll 61 = Nichtentgegennahme, 62 = bei Nichterreichbarkeit,



	67 = bei Besetzt
Rufumleitung für Faxdienst aktivieren	<p>* * ... * Rufnummer * 13# </p> <p>Erläuterung</p> <p>"..." hier: Platzhalter für Bedingung, wann die Rufumleitung einsetzen soll</p> <p>61 = Nichtentgegennahme, 62 = bei Nichterreichbarkeit, 67 = bei Besetzt</p>
Rufumleitung für Datendienst aktivieren	<p>* * :: * Rufnummer * 20# </p> <p>Erläuterung</p> <p>"..." hier: Platzhalter für Bedingung, wann die Rufumleitung einsetzen soll</p> <p>61 = Nichtentgegennahme, 62 = bei Nichterreichbarkeit, 67 = bei Besetzt</p>
Gleichzeitiges Aktivieren aller Rufumleitungen; netz-/geräteabhängig	* * 002 * Rufnummer #
Gleichzeitiges Aktivieren aller bedingten Rufumleitungen; netz-/geräteabhängig	* * 004 * Rufnummer #
Einschalten bereits prog. Rufumleitung Automatisch zur letzten Rufnummer	* 21 #
Einschalten bereits prog. Rufumleitung Nichtentgegennahme zur letzten Rufnummer	* 61 #
Einschalten bereits prog. Rufumleitung Nichterreichbar zur letzten Rufnummer	* 62 #
Einschalten bereits prog. Rufumleitung Besetzt zur letzten Rufnummer	* 67 #
Einsch. aller prog. bedingten Rufumleitungen zur letzten Rufnummer; geräteabhängig	* 004 #
Ausschalten einer bereits programmierten Rufumleitung Automatisch	# 21 #

Ausschalten einer bereits programmierten Rufumleitung Nichtentgegennahme	#61# 
Ausschalten einer bereits programmierten Rufumleitung Nichterreichbar	#62# 
Ausschalten einer bereits programmierten Rufumleitung Besetzt	#67# 
Ausschalten aller bedingten Rufumleitungen; geräteabhängig	#004# 
Statusabfragen für Rufumleitung (Beispiel: Statusabfrage Besetzt *#67# [senden])	*#...#  Erläuterung "... " hier: Platzhalter für die Art der Rufumleitung, für die der Status abgefragt werden soll 21 = Statusanfrage automatische Rufumleitung in allen Fällen 61 = Statusanfrage Nichtentgegennahme, 62 = Statusanfrage Nichterreichbarkeit, 67 = Statusanfrage Besetzt
Rufumleitung Automatisch ausschalten (Mailbox/ Mobilbox) ausschalten	##21# 
Rufumleitung bei Nichtentgegennahme ausschalten	##61# 
Rufumleitung bei Nichterreichbar ausschalten	##62# 
Rufumleitung bei Besetzt ausschalten	##67# 
Gleichzeitiges löschen aller Rufumleitungen (inkl. Mailbox ausschalten)	##002# 
Gleichzeitiges löschen aller bedingten Rufumleitungen; netz-/geräteabhängig	##004# 



Rufsperrern (Call Barring)	
Passwort ändern; Standard: 7777	**03*330*altes Passwort*neues Passwort*neues Passwort#
Aktivieren "Alle abgehenden Rufe sperren"	*03*Passwort#
Aktivieren "Alle ankommenden Rufe sperren"	-
Aktivieren "Alle abg. Auslandsgespräche sperren"	*331*Passwort#
Sperre für Dienst Fax aktivieren	*...*Passwort*13# Erläuterung "..." → hier: Platzhalter für Art der Ruf Sperre 03 = alle abgehenden Rufe, 331 = alle abg. Auslandsgespräche
Sperre für Dienst Daten aktivieren	*...*Passwort*20# Erläuterung "..." → hier: Platzhalter für Art der Ruf Sperre 03 = alle abgehenden Rufe, 331 = alle abg. Auslandsgespräche
Statusabfrage für Rufsperrern (z.B. *#331#[senden])	*#...# Erläuterung "..." → hier: Platzhalter für Art der Ruf Sperre , für die der Status abgefragt werden soll 03 = alle abgehenden Rufe, 331 = alle abg. Auslandsgespräche
Löschen "Alle abgehenden Rufe sperren"	#33*Passwort#
Löschen "Alle ankommenden Rufe sperren"	#35*Passwort#
Löschen "Alle abg. Auslandsgespräche sperren"	#331*Passwort#
Löschen aller Anrufsperrern	#330*Passwort#



PIN / PUK / IMEI	
PIN ändern	**04*alte PIN*neue PIN*neue PIN# 
Gesperrte PIN mit PUK entsperren	**05*alte PUK*neue PIN*neue PIN# 
PIN2 ändern	**04?*alte PIN2*neue PIN2*neue PIN2# 
Gesperrte PIN2 mit PUK2 entsperren oder PIN2 aktivieren	**05?*alte PUK2*neue PIN2*neue PIN2# 
IMEI anzeigen; geräteabhängig	*#06# 